

## Rabot LXT®

# DKP181

18 V • 82 mm

Rabot brushless puissant avec système AWS de démarrage à distance de l'aspirateur

Profondeur de passe réglable jusqu'à 3 mm et largeur de passe de 82 mm. Une rotation de la molette suffit pour régler la profondeur. Éjection des copeaux au choix : à gauche ou à droite de la machine. Pratique, par exemple, pour raccourcir des portes intermédiaires ou ajuster des panneaux et moulures.



**LXT** **BL** **ADT** **AWS**  
MOTOR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	12000 min <sup>-1</sup>
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,3 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 156 x 166 mm
Niveau de vibration, rabotage de bois tendre	5,0 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191C20-4**

Coude



**193540-6**

Plaques de réglage pour rabots en



**198900-7**

Puce bluetooth



**782209-3**

Clé à douille 9 pour rabots



**821551-8**

Coffret MAKPAC III



**835E27-9**

Plateau intérieur (3)



**BL1820B**

Batterie LXT®, 18V, 2,0 Ah, BL1820B



**BL1830B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



**BL1840B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



**BL1850B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**BL1860B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah -



## AUTRES

Notices



Vue éclatées

